

RCC-B77U

La música plug and play !



Su diseño compacto y original esconde unas altas prestaciones !
Un puerto USB plug & play te permitirá disfrutar de tus ficheros audio instantaneamente!

- Potencia musical 4W
- Puerto USB compatible 2.0
- Compatibilidad con los formatos audio MP3 et WMA
- Función bass boost para mejorar los bajos
- Tuner radio AM/FM analógico
- Panel LCD retroiluminado azul

RCC-B77U

Características

Código EAN	8888820058423
Consumo en marcha / standby / annual	POWER COM. 14W
Codecs Audio	MP3, WMA
Discos soportados para la reproducción	CD, CD-ROM, CD-R/RW
Tipo de sonido (Surround /Stereo / Mono)	Stereo
Potencia musical (Watt) / RMS (Watt)	2x1W RMS
Distorsión(%)	10%
Señal de ruido	50db
Rango frecuencia amplificador (Hz)	127 Hz - 10000 Hz
Altavoces (Tweeter/Medium/Boomer)	0/2/0
Rango frecuencias altavoces (Hz)	
Tecnología (Bass reflex, NXT, ...)	Bass boost
Tono control	-
Menú en pantalla	Sí, panel LCD retroiluminado
Reloj	-
Auto apagado programable	-
Despertador (tipos) / Snooze	-
Grabación / Memo tiempo	-
Actualización Software	-
Entradas Audio	-
Salidas Audio	-
Entradas Video	-

Salidas Video	-
Conversión entrada Video	-
Conversión salida Video	-
Otros	-
Salidas Video	-
Entradas Audio	-
Salidas Audio	-
iPOD	-
Intercambio datos digitales	1 USB 2.0
Lector de tarjetas	-
Interruptor general alimentación	PDTE
Manual de instrucciones	fr, es, en, it, pt, nl
Mando a distancia	IR
Cables / adaptadores	Cable AC
Alimentación integrada	Sí
Alimentación externa (max)	-
Tamaño neto (An x Al x F) in mm	290x200x100
Tamaño embalaje (An x Al x F, sin pie ni peana) en mm	313x231x122
Peso neto en kg	1,43
Peso total con embalaje en kg	1,86
Cantidad por caja	6
Peso total caja en kg	12
Cantidad Contenedor en bulk (20" / 40" / 40" HQ)	2898/5958/6666