

DVD-S53

Porque gastar más?



Y si por el mismo precio te beneficias de una salida YUV en HD, 1080 líneas, un puerto USB para reproducir automáticamente tus fotos o DivX, y una salida audio digital ?...

- Compatibilidad: DVD, VCD, SVCD, DVCD, DVD-R/RW, DVD+R/RW CD-R/RW, HDCD, MP3 and JPEG CDs, MPEG 4, DivX 4/5/xxx
- YUV 720p/1080i, progressive scan
- Euroconector RVB, salida video compuesto
- Salida audio digital optica
- Puerto USB para lectura directa de los ficheros audio/vidéo/imagenes

DVD-S53

Características

| | |
|--|---|
| Código EAN | 8888820058805 |
| Consumo en marcha / standby / anual | 20W / 3W / - |
| Tamaño de pantalla visible : diag (cm/pulgadas) | - |
| Aspecto (16/9 - 4/3) | - |
| Resolución pantalla | |
| Luminosidad (Cd) | |
| Contraste (VESA) | |
| Tiempo de respuesta (GtoG - ms) | |
| Numero maximo de colores (millones de colores) | |
| Angulo de visión Horizontal y vertical | |
| Estandar Video (PAL SECAM) | - |
| Estandar Video (NTSC) | - |
| Estandar Video (Otros) | - |
| Codecs Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 , DivX 4/5/6.x JPEG |
| Resoluciones Video / frecuencias | 480p, 480i, 720p, 1080i |
| De-interlazado | - |
| Codecs Audio | Dolby Digital, LPCM, MPEG etc |
| Sistema descodificación Surround | Dolby Digita (AC-3)decoding |
| Tipo de discos y formatos soportados para reproducción | DVD, VCD, MP3, CD, MPEG4, CD-RW / HDCD / JPEG / WMA |
| Tipo de sonido (Surround /Stereo / Mono) | Stereo |
| Potencia musical (Watt) / RMS (Watt) | - |
| Altavoces (Tweeter/Medium/Boomer) | - |
| Sistema analógico de sonido | - |
| Digital (DVB-T/S/H, T-DMB, DAB, ...) | - |
| Menú en pantalla | Panel LCD retroiluminado |
| Idioma Menú | fr, sp, en, it, nl, pt |
| Reloj | NO |
| Auto apagdo programable | 5 minute |
| Desperatdor / Snooze | NO |
| Grabación / Memo tiempo | - / - |
| Función copia de seguridad | - |
| Protección Parental (bloqueo, PIN, control tiempo...) | Si |

| | |
|---|---|
| Guía TV | - |
| Auto Instalación | - |
| Clasificación manual de los programas | - |
| Nombre prog. Auto / Auto clasificación | - / - |
| Actualización software | Si |
| Antena(s) | - |
| Euroconectores : CVBS / RGB / S-VIDEO | CVBS / RGB |
| Entradas Analogicas Audio | - |
| Salidas Analogicas Audio | Mixed Left / Right Channel output / 5.1CH Output |
| Entradas Analogicas Video | - |
| Salidas Analogicas Video | YUV, VIDEO, S-VIDEO |
| Conversión entrada video | Yes (up-to 1080i@60 to YUV) |
| Conversión salida video | NO |
| Entradas digitales Video | - |
| Salidas digitales Video | NO |
| Entradas digitales Audio | - |
| Salidas digitales Audio | Coaxial |
| Intercambio datos digitales | - |
| Lector de tarjetas | - |
| Interruptor alimentación general | NO |
| Manual instrucciones | fr, es, en, it, pt, nl |
| Mando a distancia | IR |
| Cables / Adaptadores | - |
| Otros | - |
| Alimentación integrada | Si |
| Alimentación externa, adaptador | - |
| Baterías | NO |
| Tamaño neto (AnxAlxF) en mm | 430x190x35mm |
| Tamaño embalaje (AnxAlxF, sin pie o peana) en mm | 468x317x76mm |
| Peso Neto en kg | 1.76kg |
| Peso total con emabalaje en kg | 2.1kg |
| Numero de productos por caja | 5 |
| Peso total por caja | 11.3kg |
| Cantidad por contenedor a granel (20" / 40" / 40" HQ) | 2205/4485/5250 |